



Esquema de conexión



Dimensiones y medidas (mm)



Características del producto

- Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos
- Señales de transmisión BUS
- Montaje en rieles DIN
- Tipo de borneras removibles
- El BUS Easydom utiliza una conexión certificada Microsoft Windows 10



Características técnicas

DESCRIPCIÓN	INTERFAZ LAN EASYDOM
MARCA DEL PRODUCTO	EASYDOM
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN MÓDULO	24 VDC VIA BUS
CONSUMO MÁX. DE CORRIENTE (MÓDULO)	100 mA
DIMENSIONES (MÓDULO)	73 x 97 x 63 mm (ancho, alto, profundidad)
FORMATO	PARA RIEL DIN - 4 MÓDULOS
PESO	150 g (excluidos el embalaje y la documentación)
TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO	de -40°C a +70°C
FUNCIONAMIENTO	da -0,5°C a +45°C
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	de 10% a 90% sin condensación
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP20
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	SE AJUSTA A LA DIRECTIVA 89/336/CE CE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARMONIZADAS EN 61000-6-3 (2001) Y EN 61000-6-2 (2001)
HOMOLOGACIONES	CE, RoHS

Descripción e instrucciones de instalación

Interfaz LAN TCP/IP para la conexión entre Easydom BUS y PC, mono cliente 10/100 Mbit para la seguridad de conexión. Puede ser utilizado para la configuración e instalación del sistema a través del software Easydom dedicado al instalador. Puede utilizarse para la configuración y la puesta en marcha del sistema a través del software Easydom dedicado al instalador o para la conexión el PC Glass u otros PCs que utilizan sistemas operativos Microsoft Windows utilizados para la supervisión y el control del sistema a través del software Easydom.

Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, el diseñador del sistema debe prever métodos de diseño redundantes adecuados para el riesgo asociado con el sistema. El producto debe ser instalado por técnicos cualificados y certificados de Easydom. La instalación debe realizarse después de desconectar el sistema de la fuente de alimentación y se debe respetar estrictamente el diagrama de cableado.

Para dimensionar la fuente de alimentación, considere un 30% más que los requisitos reales del sistema.

A pesar de la presencia de protecciones adecuadas y resistentes, una conexión incorrecta puede causar daños irreparables al dispositivo, haciendo que la garantía quede anulada. Easydom no asume ninguna responsabilidad debido a un uso incorrecto de los productos.



De acuerdo con la legislación vigente, al final de la vida útil este producto debe ser desechado separadamente de los residuos urbanos (como se indica con el símbolo del "cubo de basura tachado" presente en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de entregar el producto a un centro de recolección de basura adecuado o bien podrá entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recolección diferenciada es esencial para limitar el potencial impacto en el medio ambiente y la salud, como resultado de una eliminación inadecuada de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio local de eliminación de residuos.